

marantz



MODEL 70

MODEL 70 Vollverstärker

Der MODEL 70 vereint herausragende Leistung und durchdachtes Design mit allen Funktionen, die Sie benötigen, und bringt so die Tradition der klassischen HiFi-Technik in moderne Musikgenusserlebnisse ein.

- 2 × 50W High-Current-Verstärkung
- HDMI ARC für TV-Audio
- Bluetooth mit aptX Adaptive
- Integrierte MM-Phono-Vorstufe
- Hochwertiger DAC für die digitale Wiedergabe
- Marantz HDAM-Schaltung
- Kopfhörerausgang
- Mehrere digitale und analoge Eingänge
- Vorverstärkerausgang und Subwoofer-Ausgang
- Zeitloses Marantz-Industriedesign



The Most Musical Sound

MODEL 70

Technische Daten

Funktionen	
Kanäle	2
Current-Feedback-Topologie	Ja
Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium	Ja / Nein / Nein
Digital-Eingänge: USB-B / optisch / koaxial / USB-A	0 / 1 / 1 / 0
Digitale Samplerate (Eingang)	192 kHz / 24-Bit
DAC-Chip	ES Sabre DAC
Bluetooth / aptX / NFC	Ja / Ja (aptX,aptX HD, aptX Adaptive) / Nein
HDAM-Version	SA3
Leistungstransformator: Ringkern / EI	Ja / Nein
Hochwertige Audiokomponenten	Ja
Marantz-spezifische Bauteile	Ja
Aluminium-Strangpress-Kühlkörper	Ja
Balance / Bässe / Höhen / Loudness	Ja / Ja / Ja / Nein
Weitere	
Linear-Drive-Netzteil	Ja
Lineare Lautstärkeregelung	Ja
Schottky-Dioden	Ja
Massive Kühlkörper	Ja
Abschirmung des Systemblocks: Kupfer / Metall / keine	Nein / Nein / Ja
Rauscharmes OLED-Display	Nein
Source Direct	Ja
Eingänge/Ausgänge	
Audio-Eingänge	4
Digital-Eingänge: USB-B / Optisch / Koaxial / USB-A	0 / 1 / 1 / 0
Automatisches Einschalten durch digitales Eingangssignal	Ja
Lernfunktion für TV-Fernbedienung	Nein
Phono-Eingang: MM / MC	Ja / Nein
Balanced-Eingang/Ausgang	Nein / Nein
Pre-Out / Main-in	Ja + Subwoofer / Nein
HDMI: Eingänge/Ausgänge	1 (ARC)
Vergoldete Anschlüsse	Ja
Lautsprecher A / B	Nein
Lautsprecher-Terminals	Metall (vergoldet)
Anzahl der Terminals	2
D-Bus	Ja
Bluetooth / Übertragung über Bluetooth-Kopfhörer	Ja / Ja
Lautstärkeregelung für Bluetooth-Kopfhörer	Ja
Kopfhörer-Ausgang	Ja

Technische Daten	
Ausgangsleistung (8 / 4 Ohm RMS)	50 W / 65 W
Frequenzgang	5 Hz - 100 kHz
Gesamtklirrfaktor	0.08 %
Dämpfungsfaktor	100
Eingangsempfindlichkeit: MM	3.1 mV / 47 kOhm
Eingangsempfindlichkeit: MC	Nein
Rauschspannungsabstand: MM	83 dB
Eingangsempfindlichkeit: Hochpegel	185 mV / 18 kOhm
Rauschspannungsabstand: High level	110 dB (2V input)
Höhenregelung	±10 dB at 15 kHz
Bassregelung	±10 dB at 50 Hz
Allgemein	
Verfügbare Farben	Schwarz, Silber-Gold
Stromverbrauch in W	150
Standby-Stromverbrauch in W	0,3
Automatische Abschaltung	Ja
Abnehmbares Netzkabel	Ja
Fernbedienung	RC006PMCD
System-Fernbedienungsfunktion	Ja
Maximale Abmessungen (B × T × H) in mm	442 × 375 × 109
Gewicht in kg	7,9
Maximale Abmessungen der Verpackung (B × T × H) in mm	522 × 469 × 190
Verpackungsgewicht (inkl. Produkt) in kg	9,8
Lieferumfang	Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Kurzanleitung

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com

