

STEREO-VOLLVERSTÄRKER

# A11 Tribute



2 x 50 Watt (8 Ohm)  
Rotel Class-AB-  
Verstärkung



Fernbedienung



Moving Magnet  
Phono-Eingang



Bluetooth mit  
apt-X und AAC



Texas Instruments  
Digital-/ Analog-Wandler

Der A11 Tribute ist ein 50 W (8 Ohm) Class-AB-Vollverstärker der in Zusammenarbeit mit der HiFi-Ikone Ken Ishiwata als Wertschätzung zu seinem 40-jährigen Jubiläum in der HiFi-Branche entwickelt wurde.

Bei der Zusammenarbeit von Ken und dem ROTEL Entwicklungs- und Designer-Team wurde der erfolgreiche und preisgekrönte A11 auf ein noch höheres Leistungsniveau gebracht. Die verbesserten Komponenten und eine präzise Abstimmung aller kritischen Schaltungen sorgen für ein noch reichhaltigeres, ausdrucksvolles und

realistischeres Klangerlebnis bei allen Quelleingängen, die Bluetooth aptX und AAC, 4 analogen Cinch-Eingänge und einen Phono MM Eingang für Vinyl-Fans umfassen.

Das grafische Display auf der Front und die IR-Fernbedienung gewährleisten eine bequeme Steuerung des Verstärkers, der von einem großzügig dimensionierten ROTEL Ringkerntransformator mit Leistung versorgt wird. Die überragende akustische Qualität, auch bei schwierigen Lautsprechern und hohen Lastanforderungen, spricht für sich.

Rotel Vollverstärker erwecken Ihre Musik mit einem wundervollen Klang zum Leben. Weitere Infos auf:

[rotel.com](http://rotel.com)



# ROTEL

## STEREO-VOLLVERSTÄRKER

# A11 Tribute



### Technische Daten

<b>Ausgangsleistung</b> (20 - 20kHz, < 0.03%, 8 Ohm)	50 Watt/Kanal (8 Ohms) 95 Watt/Kanal (4 Ohms)	<b>Klangregelung - Bass / Höhen</b>	± 10 dB bei 100 Hz / 10 kHz
<b>Gesamtklirrfaktor</b> (20 Hz - 20 kHz bei Nennleistung)	< 0.03%	<b>Geräuschspannungsabstand</b> ("A" Gewichtung)	
<b>Intermodulationsverzerrung</b> (60 Hz : 7kHz, 4:1)	< 0.03%	Phono Eingang (MM)	85 dB
<b>Frequenzgang</b>		Hochpegeleingänge (Cinch)	100 dB
Phono Eingang (MM)	20 Hz - 20k Hz, ± 0.5 dB	<b>Allgemein</b>	
Hochpegeleingänge (Cinch)	10 Hz - 100k Hz, ± 0.5 dB	<b>Spannungsversorgung</b>	
<b>Dämpfungsfaktor</b> (20 - 20,000 Hz, 8 Ohm)	140	Europa	230 V, 50 Hz
Eingangsempf./ - Impedanz		USA	120 V, 60 Hz
Phono Eingang (MM)	2.3 mV / 47k Ohm	<b>Leistungsaufnahme</b>	160 Watt
Hochpegeleingänge (Cinch)	180 mV / 47k Ohm	Leistungsaufnahme Standby	< 0.5 Watt
<b>Überlast</b>		BTU (4 Ohm, 1/8 Leistung)	479 BTU/h
Phono Eingang (MM)	50 mV	Ausführungen	Schwarz
Hochpegeleingänge (Cinch)	4 V	Abmessungen (B x H x T)	430 x 93 x 345 mm
<b>Ausgangsspannung/- impedanz</b>	1 V / 470 Ohm	Höhe Gerätefront	80 mm
		Nettogewicht	6,85 kg

Rotel Vollverstärker  
erwecken Ihre Musik  
mit einem  
wundervollen Klang  
zum Leben. Weitere  
Infos auf:

[rotel.com](http://rotel.com)

