

marantz



AMP 30

6-Kanal-Leistungsverstärker

Referenz-Slimline-Verstärker mit 6 Kanälen, 200 Watt pro Kanal, Marantz HDAM, Current Feedback Verstärkung und symmetrischen Eingängen. In Kombination mit dem AV 30 entsteht ein außergewöhnliches Heimkino. Kombinieren Sie ihn mit zusätzlichen Leistungsverstärkern AMP 30, AMP 20 oder AMP 10, um komplexere Lautsprecherkonfigurationen anzusteuern.

- **Detaillierter und mitreißender Klang für Ihr Heimkino**
- **200 Watt pro Kanal an 8 Ω / 400 Watt pro Kanal an 4 Ω**
- **Sechs Kanäle im schlanken Gehäuse versorgen große Heimkinos**
- **Der Bi-Amp-Modus treibt Hoch- und Tieftonbereich der Lautsprecher unabhängig voneinander an**
- **BTL-Modus: Drei Kanäle mit 400 W oder sechs Kanäle mit 200 W**
- **Symmetrischer XLR-Eingang ist ideal zur Reduzierung des Eingangsrauschens**
- **Bullauge mit analoger Anzeige zur Messung der Ausgangsleistung**
- **Sanfte Seitenbeleuchtung wirft ein warmes Licht auf die Frontfläche des Verstärkers**
- **Elegantes, schlankes Design passt zu sattem und warmen Klang**



The Most Musical Sound

AMP 30

Technische Informationen

Eingänge/Ausgänge		
Audio	Verstärkereingänge	Symmetrisch & Unsymmetrisch: 6ch (Nutzung über Wahlschalter)
Weitere	Lautsprecher-Terminals	SPKT-1+
	Anzahl der Lautsprecher-Terminals	6
	Bi-Amp-Modus / BTL-Modus	Ja / Ja
	Pegelmesser	Ja
Multi-Room		
RS232-Steuerung		Ja
IR-Flasher-Eingang		Ja
Marantz Remote Bus		Ja
DC-Trigger Eingang / Ausgang		1 / 1
Technische Daten		
Anzahl der Leistungsverstärker		6
Power Output (8 ohm, 1 kHz, 0.05% 2ch Drive) Normal / BTL		200 W / 400 W
Power Output (4 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) Normal		400 W
Power Output (8 ohm, 1 kHz, 0.7% 5ch Drive) Normal		200 W
Allgemein		
Front-Display		Pegelmesser
Abschaltautomatik		Ja
Metallfront		Ja
Stromverbrauch		300 W
Stromverbrauch, Ohne Sound (ECO On)		70 W
Standby-Stromverbrauch		0.2 W
Maximalabmessungen (B × T × H)		442 × 442 × 112 mm
Gewicht		10 kg
Lieferumfang		Hauptgerät, Schnellstartanleitung, Netzkabel, Verstärker-Steuerkabel, Fernsteuerkabel
EAN		0747192145705



Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.

www.marantz.com

