

marantz®



## STEREO 70s

### Zwei-Kanal Hi-Fi Receiver mit HDMI und Streaming

Entdecken Sie die Welt des exquisiten Klangs und erleben Sie Ihr Home Entertainment völlig neu, ohne Ihren Raum mit Surround Sound zu überladen. Der STEREO 70s verfügt über die Technologien, die auch in größeren Surround-Sound-Heimkinosystemen zu finden sind, darunter Audio-Streaming, ein Phono-Eingang und UKW-/DAB+-Radio. Er vereint die Schlichtheit und Eleganz eines Zweikanal-Stereo-Systems mit dem warmen, weitläufigen und detaillierten Klang von Marantz.

- Genießen Sie die Kraft und Intensität eines Heimkinos mit nur zwei Lautsprechern
- Der musikalische Klang - von den Marantz Soundmastern in Japan sorgfältig entwickelt und abgestimmt
- Sechs HDMI-Eingänge (drei davon 8K-fähig) sowie ein HDMI-Ausgang (mit ARC-Unterstützung) optimieren den Klang all Ihrer AV-Quellen
- Mit einer Höhe von nur 11 cm, nimmt der STEREO 70s gerade mal die Hälfte von traditionellen Komponenten ein
- Der eingebaute, vollständig diskrete Stereo-Verstärker und Marantz HDAM sorgen für klaren, detaillierten, warmen, weitläufigen und dynamischen Klang aus jeder Quelle
- Dank HEOS® Built-in Technologie können Sie Ihre Lieblingssongs kabellos über Dienste wie Spotify, Amazon Music HD, TIDAL und TuneIn sowie über AirPlay 2 und Bluetooth streamen.
- Edles Design und hervorragende Verarbeitung treffen auf die legendäre Marantz Klangqualität
- Attraktive neue HD-Benutzeroberfläche auf dem TV-Bildschirm für eine intuitive Einrichtung
- Fernbedienung mit hinterleuchteten Tasten zur Steuerung des STEREO 70s selbst im Dunkeln



The Most Musical Sound

# STEREO 70s

## Technische Informationen



| Power Amplifier                                      |                                                 |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| Anzahl der Leistungsverstärker                       | 2                                               |       |
| Ausgangsleistung, 2-Kanal                            | 135 W                                           |       |
| Diskret aufgebaute Endstufen                         | Ja                                              |       |
| Verstärker-Typ                                       | Class A/B                                       |       |
| Eingänge/Ausgänge                                    |                                                 |       |
| Video                                                | HDMI Ein/ Ausgänge                              | 6/1   |
| Audio                                                | Analoger Eingänge                               | 3     |
|                                                      | Phono (MM) Eingang                              | Ja    |
|                                                      | Digital Eingang: Optisch / Koaxial              | 1 / 1 |
|                                                      | Multi-Room Ausgang: Analog / Digital            | 1 / 0 |
|                                                      | Multikanal Pre-Amp Ausgang                      | 2.2   |
|                                                      | Subwoofer Ausgänge                              | 2     |
| Weitere                                              | Anzahl der Lautsprecherausgänge                 | 4     |
|                                                      | Lautsprecherpaar A / B                          | Ja    |
|                                                      | USB Audio                                       | USB A |
|                                                      | DAB/FM Tuner                                    | Ja    |
| HDMI                                                 |                                                 |       |
| Gesamt HDMI Eingänge / Keine 8K Unterstützung        | 6 / 3                                           |       |
| HDCP 2.3 Support                                     | Ja                                              |       |
| HDMI Ausgänge: Main / Zone                           | 1 / 0                                           |       |
| HDMI Upscaling                                       | 1080p/4K bis 8K                                 |       |
| Max. Resolution / Frame Rate                         | 1080p/4K bis 8K                                 |       |
| Audio Return Channel                                 | ARC                                             |       |
| Video Dynamic Range                                  | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |       |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming | Ja                                              |       |
| Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport        | Ja / Ja                                         |       |
| HDMI Pass-Through im Standby Mode                    | Ja                                              |       |
| CEC                                                  | Ja                                              |       |
| Auto LipSync                                         | Ja                                              |       |
| Performance Technologien                             |                                                 |       |
| Hyper Dynamic Amplifier Module (HDAM)                | Ja                                              |       |
| Source Direct Modus                                  | Ja                                              |       |
| Vergoldete Chinch Terminals                          | Ja                                              |       |
| Hochwertige Audio Komponenten                        | Ja                                              |       |
| Unterstützte Audioformate                            |                                                 |       |
| Komprimierte Formate                                 | MP3 / WMA / AAC                                 |       |
| Verlustfreie Formate                                 | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31       |       |
| DSD Audio                                            | 2.8 MHz / 5.6MHz                                |       |
| Lückenlose Wiedergabe                                | FLAC, WAV, ALAC, DSD                            |       |
| Komprimierte Audio Verstärker: MDAX2                 | Ja                                              |       |
| Netzwerk Audio Sharing                               | Ja                                              |       |

|                                                                       |                                                     |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Streaming Services                                                    |                                                     |                                                                                                                         |
| HEOS® Multi-Room und Streaming                                        |                                                     | Ja                                                                                                                      |
| AirPlay Audio Streaming                                               |                                                     | AirPlay 2                                                                                                               |
| Internet Radio                                                        |                                                     | TuneIn                                                                                                                  |
| Spotify                                                               |                                                     | Spotify Connect                                                                                                         |
| Weitere Streaming Services                                            |                                                     | Amazon Music HD/<br>Amazon Music / TIDAL / Deezer /<br>Napster / Soundcloud                                             |
|                                                                       |                                                     |                                                                                                                         |
| Room-Tested                                                           |                                                     | Ja                                                                                                                      |
| Netzwerk Konnektivität                                                |                                                     |                                                                                                                         |
| Ethernet Ports                                                        |                                                     | Ja                                                                                                                      |
| Wi-Fi                                                                 |                                                     | Ja                                                                                                                      |
| Bluetooth                                                             |                                                     | Ja                                                                                                                      |
| Bluetooth Re-Transmit für Bluetooth Kopfhörer                         |                                                     | Ja (mit Lautstärkekontrolle)                                                                                            |
| Smart Home Integration und Kontrolle                                  |                                                     |                                                                                                                         |
| Sprachassistenten Unterstützung                                       |                                                     | Alexa / Apple HomePod                                                                                                   |
| App für Smartphone & Tablet (iOS/Android)                             |                                                     | Marantz AVR App                                                                                                         |
| Multi-Room Zonen                                                      |                                                     | 1                                                                                                                       |
| Zonen Audio Quellen: HDMI / Optisch, Koaxial / Netzwerk, USB / Analog |                                                     | 2 Kanal / 2 Kanal / Ja / Ja                                                                                             |
| Zone Audio Ausgang: Lautsprecher / Pre-Out                            |                                                     | - / Ja                                                                                                                  |
| Kontroll Konnektivität                                                |                                                     | IP Control / Web Control / App<br>Control                                                                               |
| IR Flasher Eingang                                                    |                                                     | Ja                                                                                                                      |
| Marantz Remote Bus                                                    |                                                     | Ja                                                                                                                      |
| HDMI Diagnostics                                                      |                                                     | Ja                                                                                                                      |
|                                                                       |                                                     |                                                                                                                         |
| Weitere                                                               |                                                     |                                                                                                                         |
| Front Display                                                         |                                                     | Port Hole OLED                                                                                                          |
| GUI Sprachen                                                          |                                                     | 9                                                                                                                       |
| Setup Assistent                                                       |                                                     | Ja                                                                                                                      |
| Firmware Update mit Network / USB                                     |                                                     | Ja / Ja                                                                                                                 |
| ECO Mode                                                              |                                                     | Ja                                                                                                                      |
| Auto ausschalten                                                      |                                                     | Ja                                                                                                                      |
| Schlaf Timer                                                          |                                                     | Ja                                                                                                                      |
|                                                                       |                                                     |                                                                                                                         |
| Allgemein                                                             |                                                     |                                                                                                                         |
| Verfügbare Farben                                                     |                                                     | Schwarz, Silber-Gold                                                                                                    |
| Fernbedienung                                                         |                                                     | RC-052SR                                                                                                                |
| Leistungsverbrauch                                                    |                                                     | 210 W                                                                                                                   |
| Verbrauch im Standby                                                  |                                                     | 0,2 W                                                                                                                   |
| Verbrauch im CEC Standby                                              |                                                     | 0,5 W                                                                                                                   |
| Verbrauch im Netzwerk Standby                                         |                                                     | Weniger als 2,0 W                                                                                                       |
| Abmessungen                                                           | ohne Antenne: (B × T × H)                           | 442 x 375 x 109 mm                                                                                                      |
| Gewicht                                                               |                                                     | 8.4kg                                                                                                                   |
| Abmessungen Karton                                                    | (B × T × H)                                         | 520 x 496 x 208 mm                                                                                                      |
| Gewicht Karton                                                        |                                                     | 11.0kg                                                                                                                  |
| Verpackungsinhalt                                                     |                                                     | Stereo 70s, Fernbedienung,<br>Batterien, DAB/FM Antennen,<br>Kabelbeschriftungen, Schnell-<br>startanleitung, Netzkabel |
|                                                                       |                                                     |                                                                                                                         |
| EAN                                                                   | STEREO70S/N1B Schwarz<br>STEREO70S/N1SG Silber-Gold | 0747192140274<br>0747192140281                                                                                          |

